

## Назначение

Блок управления БУ-40 предназначен для работы в составе системы управления оповещением и эвакуацией «Гонг». Обеспечивает выполнение всех основных функций управления. Устанавливается в помещении диспетчерской. Формирует и передает команды управления на блоки коммутационные БК-4.

БУ-40 обеспечивает:

- Прием сигналов «Пожар» от приборов приемно-контрольных пожарных (ППКП) по цифровой линии запуска;
- Прием от блоков коммутационных информации о наличии сигналов «Пожар» на их входах запуска;
- Передачу команд включения выходов управления и фонограммы блоков коммутационных в режиме «Пожар».
- Передачу команд включения отдельных выходов блоков коммутационных в ручном режиме;
- Трансляцию на блоки коммутационные сигналов микрофона и внешних источников звуковых программ от блока микрофонного БМ;
- Трансляцию речевых сигналов между трубкой переговорной диспетчера ТП-1 и блоками вызывными БВ-1;
- Контроль исправности входных, выходных цепей и линий связи
- Контроль основных и резервных источников питания;

Питание БУ-40 осуществляется от источников питания 24 В постоянного напряжения.

### ВНИМАНИЕ!

Это изделие класса А. Такое оборудование при эксплуатации в бытовых условиях может вызвать Радиопомехи. В этом случае пользователю может потребоваться принятие адекватных мер.

## Технические характеристики

### Питание

Номинальное напряжение питания, В	24(+3,6/- 4)
Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме, мА, не более	60
Максимальный потребляемый ток в режиме «Пожар», мА, не более	80

### Прочие характеристики

Диапазон рабочих температур	от +5 до плюс 40 °С
Габаритные размеры корпуса, мм, не более	250x160x55 мм
Масса изделия, кг, не более	1
Срок службы изделия, лет, не менее	10
Устойчивость к электромагнитным помехам (степень жесткости)	2
Степень защиты, обеспечиваемой оболочкой	IP 41

## Комплект поставки

1. БУ-40, шт.	1
2. Паспорт, шт.	1
3. CD-диск с программным обеспечением и руководством по эксплуатации	1
4. Резистор CR25-1/4W-1,5 кОм ±5%, шт.	5
5. ИС-«Гонг» (или аналог)	1
6. Оповещатель звуковой 24В*	1

### Примечание.

\*По согласованию с потребителем.

Дополнительно могут поставляться:

- Руководство по эксплуатации в печатном виде;
- Ключи доступа серии iButton.

## Содержание драгоценных металлов

Данные о содержании драгоценных металлов в приборе справочные. Точное количество драгоценных металлов определяется при утилизации прибора на специализированном предприятии.

Золото - 0,0378788 г.

Серебро - 0,5922095 г.

Палладий - 0,0020700 г.

## Изготовитель

ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», Республика Беларусь, 223056, Минский район, ул. Луговая, д. 11.  
Факс: +375 (17) 506-21-52, тел.: +375 (17) 510 23 26(27).

п. Юбилейный,

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи или 27 месяцев с даты выпуска. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС» гарантирует соответствие технических характеристик БУ-40 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

## Свидетельство о приемке

БУ-40 изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ ВУ 190832170.001-2010, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Упаковщик:

Дата ввода в эксплуатацию

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ответственный за ввод в эксплуатацию

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

## Техническая поддержка:

По вопросам эксплуатации, гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться в ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», 223056, Минский район, п. Юбилейный, ул. Луговая д. 11.

Факс: +375 (17) 506-21-52, тел.: +375 (17) 510 23 26(27), МТС: +375 (29) 777 75 90, Vel: +375 (29) 350 17 77.

